



TRE302



IP55



2 Pulsanti Radio KNX - 2 In - Batteria - Ip55 Remotabile - Parete

Proprietà tecniche

Design

| | |
|-----------------------|-----------|
| Numero di canali | 2 |
| Modalità di fissaggio | sporgente |

Funzioni

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, comando pulsanti su/giù, pulsanti, 2 allarmi visualizzazione dello stato
- memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- funzioni quicklink: on/off, dimmerazione, veneziane, 2 scenari, timer, pulsante, contatto NA

Comandi e indicatori

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti
- Con pulsante di configurazione

Connettività

| | |
|--|-----------|
| Protocollo radio | Radio KNX |
| Categoria ricevitore | 2 |
| - Con 2 ingressi binari indipendenti per contatti puliti, senza potenziale | |

Corrente

| | |
|------------------------------------|---|
| Numero d'ingressi per modulo Tebis | 2 |
|------------------------------------|---|

Frequenza

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Frequenza di trasmissione | 868 MHz |
| Radiofrequenza di trasmissione | 868,3 MHz |

Lunghezza

| | |
|-------------------------------------|------|
| Max. Lunghezza del cavo su pulsanti | 3 mm |
|-------------------------------------|------|

Portata

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Portata massima del telecomando | 30m in casa / 100m all'aperto |
|---------------------------------|-------------------------------|

Batterie

- Con 2 x batterie a bottone da 3 V al litio tipo: CR 2430

Materiali

| | |
|------------|-----------------|
| Colore | bianco ghiaccio |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|-------|
| Altezza del prodotto installato | 76 mm |
| Larghezza prodotto installato | 49 mm |

Controllo del LED

| | |
|-----|---|
| LED | Con LED di configurazione, Con LED di stato trasmissione e stato batteria rosso/verde/arancione |
|-----|---|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | sporgente |
| Tipo di montaggio | Per montaggio verticale e orizzontale, Per il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile |

Collegamento

-
- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX
-

Impostazioni

-
- Configurazione quicklink senza strumenti tramite pulsanti e indicatori LED
-

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Numero di canali radio | 4 |
| Numero di collegamenti quicklink | max. 20 trasmettitori/ricevitori |

Sicurezza

| | |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP55 |
|------------------------------------|------|

Condizioni d'impiego

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10...55 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20...70 °C |

- Basso utilizzo di energia
