


TYA608B



MOD TP PLUS 8 OUT 10A AC1 230V - 6M

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	REG
-----------------------	-----

Funzioni

Modalità di esercizio	Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione
-----------------------	---

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole
- Per la commutazione di ad es. 8 carichi indipendenti o il comando di 4 azionamenti

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si
---------------	----

- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Pulsanti per comando manuale per On/Off (su/giù) e funzione bus On/Off per canale/apparecchio
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
Tensione di uscita	230 V~
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	15 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	9 mA
Corrente massima traversante	10 A
Corrente di interruzione con $\cos \varphi = 0,8$	max. 10 A

Potenza

Alimentazione massima con trasf. elettronico	1000 W
Potenza dissipata totale	6 W
Potenza di uscita	1200 W
Trasformatori convenzionali	1200 VA
Trasformatori elettronici	1000 W

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	6 modules
Altezza	90 mm
Larghezza	105 mm

Illuminazione

- con reattore elettronico	15 x 36 W
- non compensata	1000 VA

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade a risparmio energetico	12 x 23 W
Potenza lampade a illuminazione fluo	12x23W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	15 x 36 W

Controllo del LED

-	12
Lampade LED da 230 V	12 x 23 W
Potenza LED	144 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	1200 W
Lampade a incandescenza 230 V	1200 W
Lampade alogene 230 V	1200 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	1200 W

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm ²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm ²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75...2,5 mm ²
Sezione conduttore (rigida)	0,75...2,5 mm ²
Tipo di contatto	8NA
Tipo di connessione	Quick Connect
- Con accoppiatore bus integrato - con terminali QuickConnect - Collegamento bus tramite morsetto di collegamento	

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system
- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile	

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no
------------------------	----

Uso

empty	Con morsetti a molla
---------	----------------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
-------------------------	------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C
------------------------------------	-------------

Identificazione

Linea di design principale	KNX
----------------------------	-----